



Proteja su inversión, prevenga altos, bajos voltajes y apagones. Con la línea de Reguladores **Centra R** será sencillo organizar su espacio y estar seguro de proteger sus equipos

Centra R cuenta con 8 contactos para proteger su equipo y accesorios, regulando automáticamente altos y bajos voltajes. La protección contra sobrecarga es de gran beneficio ya que el equipo se apaga inmediatamente sin producir daño y con el encendido suave, ayudará a que no reciban la carga de golpe sus aparatos electrónicos. **Centra R** también incluye protección para línea telefónica/fax. Un equipo completo de grandes características y muy accesible.

CENTRA R 1300



CENTRA R 2000



CENTRA R 2400



UN REGULADOR HECHO PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

Centra R se define como un regulador para múltiples aplicaciones debido a su cantidad de contactos y diseño, ya que es ideal para aplicaciones de oficina y hogar. Usted podrá colocar desde bocinas multimedia, computadora, impresora, laptops o equipos en el hogar como sistemas de sonido, pantalla LCD entre otros equipos electrónicos.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones		Centra R 1300	Centra R 2000	Centra R 2400
CAPACIDAD	VA's S/W	1300VA/650W	2000VA/1000W	2400VA/1200W
ENTRADA	ENTRADA NOMINAL	120 VCA		
	RANGO DE VOLTAJE	85 - 145VCA		
SALIDA	RANGO DE VOLTAJE	110 - 130VCA		
		60Hz +/-10%		
INDICADORES VISUALES	LED'S	Falla	Encendido	En regulación
PROTECCIONES	ELÉCTRICAS	260 Joules, interruptor electromagnético de protección encendido suave de 2 - 3 segundos		
	TELEFÓNICAS	Protección Fax/Módem RJ11		
CONTACTOS	NEMA 5-15R	8 Contactos (4 con regulación y 4 con protección)		
PROPIEDADES	DIMENSIONES	277 X 99 X 88 (mm)		
	PESO	1.35 Kg	1.81 Kg	2.11 Kg
	TEMPERATURA	0 - 40°C		
NIVEL DE RUIDO		< 40dB a un metro		