

FWT-331USBC FWT-631USBC

**Tomacorriente de 3/6 salidas con protector contra sobretensión
Puertos USB A y C de carga rápida
y luz nocturna**



El tomacorriente de pared de Forza® ha sido concebido para enchufar múltiples dispositivos en un solo lugar, el cual ofrece además protección contra sobretensiones a través de todas sus salidas de CA y puertos USB para carga. Estos puertos Tipo A y Tipo C, los cuales cuentan con una potencia total de salida de 3,1 amperios, son perfectos para mantener tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos siempre listos cuando los necesite. La luz incorporada con sensor fotoeléctrico se enciende en forma automática cuando oscurece para iluminar el área durante las horas de la noche. Caracterizado por su práctico diseño, este multiplicador de alimentación es la solución ideal para cualquier hogar u oficina donde se requiera expandir las salidas eléctricas disponibles. El perfil estilizado permite enchufarlo prácticamente en cualquier lugar donde se necesite, incluso en áreas de difícil acceso o espacios reducidos.

Características principales

- Convierte un tomacorriente de CA en tres o seis salidas con conexión a tierra y protección contra sobretensión
- Tres puertos USB convenientemente ubicados en el frente
- La ranura en la parte superior permite mantener seguros sus dispositivos mientras se cargan
- Luz nocturna con sensor e interruptor de conexión
- Moderno y estilizado perfil armoniza con cualquier decoración
- Clasificación de protección de hasta 490 joules
- Indicador LED de protección contra sobretensión
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Compacto, liviano y portátil, fácil de llevar a todas partes



Puertos USB para carga

A&C



Luz nocturna con sensor



Tomacorrientes protegidos

NIVEL

2

Interruptor

+

Protector de sobretensión

MPN	FWT-331USBC	FWT-631USBC
Entrada		
Tensión	125VCA	
Amperes	15A	
Frecuencia	50/60Hz (detección automática)	
Watts	1875W	
Clasificación de protección	490J	
Corriente máxima admisible	16.000A	
Tipo de enchufe de CA	NEMA 5-15P	
Salida		
Tomacorrientes	3 salidas NEMA 5-15R	6 salidas NEMA 5-15R
Protección contra sobrecargas	Incluido	
Puertos USB para carga	Dos (2) puertos USB A Un puerto (1) USB C 3,1A máx y 15,5W en total	
Aspectos físicos		
Iluminación nocturna	Incluida con sensor táctil y atenuador de intensidad	
Cubierta	Plástico retardador de llama	
Color	Blanco	
Dimensiones	8,6x12,8x3,5cm	15,2x9,5x2,8cm
Peso	153g	185g
Información adicional		
Garantía	De por vida	

